



樂迦再生科技股份有限公司-電力昇位示意圖



備註

- 1.各盤的銜接請採XLPE電線走線架線槽
- 2.接地系統採責任施工
- 3.配管配線請詳電力單線圖

工程名稱 PROJECT NAME	
案件編號	111-067
原案件編號	
樂迦再生科技股份有限公司 廠房新建工程	
地 號	
新竹縣竹北市 世興段1-29地號	
華興工程顧問 有限公司	
新竹市中央路198號8樓 電話:03-5346355 傳真:03-5346366 art23@ms16.hinet.net	
設 計 DESIGNED BY	
電機技師 ELECTRICIAN	
電腦路徑	11105/067
電腦檔名	請照圖-電力
比 例	1/100
出圖/修正日期	
日期	內容
111/07/22	第一次出圖
圖 名 INDEX	
電力昇位圖	
簽 章 SIGNATURE	
建築圖日期	111/07/18
圖 號 DRAWING NO.	張 號 SHEET NO.
2 E24	總 XY



工程名稱 PROJECT NAME

案件編號 111-067

原案件編號

樂迦再生科技股份有限公司
廠房新建工程

地 號

新竹縣竹北市
世興段1-29地號

華興工程顧問
有限公司

新竹市中央路198號8樓

電話:03-5346355

傳真:03-5346366

art23@ms16.hinet.net

設 計

DESIGNED BY

電機技師

ELECTRICIAN

電腦路徑 11105/067

電腦檔名 請照圖-電力

比 例 1/100

出圖/修正日期

日期 內容

111/07/22 第一次出圖

圖 名 INDEX

電力單線圖-2


簽 章 SIGNATURE

建築圖日期 111/07/18

圖 號 張 號


DRAWING NO. SHEET NO.

4 E24 總XX




自備發電機工程,非屬台電審核範圍
容量大小、設備位置依業主指示地作。
請以壓克力製作下述警告牌
"請注意：本用盤備有發電機電源"


P:0.8 3 ϕ 4W 380/220V
緊急發電機 500KW
需符合屋內線路裝置規則
第191條規定



1	2
15000	15000
22.8	22.8
5000	5000
5000	5000
5000	5000
進排風機 15HP	進排風機 15HP



CKT. NO.	1	2	3	4	5	TOTAL
CAPACITY(VA)	15000	25000	40000	1000	1000	82000
CURRENT(A)	22.8	38.0	60.8	4.5	4.5	125.8
LOAD(VA)	R 5000 S 5000 T 5000	8334 8333 8333	13334 13333		1000	26668 27666 27666
LOAD NAME	消防泵 15HP	泡沫泵 25HP	排煙機 40HP	進煙捲簾 1HP	進煙捲簾 1HP	P:82HP



CKT. NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
CAPACITY(VA)	7500	7500	5000	5000	2000	2000	500	500	10000	10000	48000
CURRENT(A)	11.4	11.4	7.6	7.6	3.0	3.0	0.8	0.8	15.2	15.2	72.7
LOAD(VA)	R 2500 S 2500 T 2500	2500 2500 2500	1666 1667 1667	1666 1667 1667	667 667 667	666 667 667	166 167 167	166 167 167	3334 3333 3333	3332 3334 3334	15996 16002 16002
LOAD NAME	廢水泵 7.5HP	廢水泵 7.5HP	雨水泵 5HP	雨水泵 5HP	洗滌泵 2HP	洗滌泵 2HP	電梯 廢水泵 0.5HP	電梯 廢水泵 0.5HP	CW	WP	P:48HP

工程名稱 PROJECT NAME

案件編號 111-067

原案件編號

樂迦再生科技股份有限公司
廠房新建工程

地 號

新竹縣竹北市
世興段1-29地號

華興工程顧問
有限公司

新竹市中央路198號8樓
電話:03-5346355
傳真:03-5346366
art23@ms16.hinet.net

設 計
DESIGNED BY
電機技師
ELECTRICIAN
電腦路徑 11105/067
電腦檔名 請照圖-電力
比 例 1/100

出圖/修正日期
日期 內容
111/07/22 第一次出圖

圖 名 INDEX

電力單線圖-3


簽 章 SIGNATURE

建築圖日期 111/07/18

圖 號 張 號
DRAWING NO. SHEET NO.


5
E24

總
XY




CKT NO.	1	2	TOTAL
CAPACITY(VA)	10000	10000	10000
CURRENT(A)	15.2	15.2	15.2
LOAD(VA)	R 3334	3334	3334
	S 3333	3333	3333
	T 3333	3333	3333
LOAD NAME	揚水泵 10HP	揚水泵 10HP	P:10HP


CKT NO.	1	2	TOTAL
CAPACITY(VA)	5000	5000	10000
CURRENT(A)	7.6	7.6	15.2
LOAD(VA)	R 1666	1666	3332
	S 1667	1667	3334
	T 1667	1667	3334
LOAD NAME	廢水泵 5HP	廢水泵 5HP	P:10HP




CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	TOTAL
CAPACITY(VA)	300	450	600	600	400	450	300	950	1400	500	500	500	3550	3050	7640	1500	14650	14100	51440
CURRENT(A)	1.4	2.0	2.7	2.7	1.8	2.0	1.4	4.3	6.4	2.3	2.3	2.3	6.8	4.8	12.7	4.5	22.7	21.4	78.0
LOAD(VA)	R	450		600				950		500	500	500	1500	1000	2050		4900	4700	17150
	S		600		400	450				500			950	1000	2795	1000	4750	4700	17145
	T	300					300		1400				1100	1050	2795	500	5000	4700	17145
LOAD NAME	L50VAX6	L50VAX9	L100VAX6	L100VAX6	L50VAX8	L50VAX9	L50VAX6	L50VAX19	L50VAX28 樓梯照明	鐵捲門 0.5HP	維修照明 500VA	維修照明 500VA	B2L	B1L1	B1L2	R1L	1LA	TRM	P:12HP L:39.44KVA




CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
CAPACITY(VA)	600	350	800	300	1500			3550
CURRENT(A)	2.7	1.6	3.6	1.4	6.8			
LOAD(VA)	R 600	350			1500			1500
	S		800	300				950
	T							1100
LOAD NAME	L50VAX12	L50VAX7	L50VAX16	L50VAX6	L50VAX30 樓梯照明	SPARE	SPARE	L:3.55KVA




CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
CAPACITY(VA)	500	600	750	300	400	500			3050
CURRENT(A)	2.3	2.7	3.4	1.4	1.8	2.3			4.8
LOAD(VA)	R 500					500			1000
	S	600			400				1000
	T		750	300					1050
LOAD NAME	L50VAX10	L50VAX12	L50VAX15	L50VAX6	L50VAX8	鐵捲門 0.5HP	SPARE	SPARE	P:0.5HP L:2.55KVA




CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
CAPACITY(VA)	300	950	350	450			5590	7640
CURRENT(A)	1.4	4.3	1.6	2.0			14.7	12.7
LOAD(VA)	R 300	950	350	450			2050	2050
	S						2795	2795
	T						2795	2795
LOAD NAME	L50VAX6	L50VAX19	L50VAX7	L50VAX9	SPARE	SPARE	TRT	P:2KVA (含 2HP), L:5.64KVA




CKT NO.	1	2	3	4	5	6	TOTAL
CAPACITY(VA)	50	540	2000	1000	1000	1000	5590
CURRENT(A)	0.5	4.9	18.2	9.1	9.1	9.1	27.3
LOAD(VA)	A 50	540	2000				2590
	B			1000	1000	1000	3000
							0
LOAD NAME	L50VA	R180VAX3	冷氣電源 2HP	電信專用 1000VA	電信專用 1000VA	電信專用 1000VA	P:2HP L:3.59KVA




CKT. NO.	1	2	3	4	5	6	TOTAL
CAPACITY(VA)	200	100	1000	200			1500
CURRENT(A)	0.9	0.5	4.5	0.9			4.5
LOAD(VA)	R						0
	S		1000				1000
	T	200	100		200		500
LOAD NAME	L50Vax4	L50Vax2	恆壓泵 1HP	L50Vax4	SPARE	SPARE	P:1KVA (4 1HP) L:0.5KVA




QTY NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	TOTAL
CAPACITY(VA)	250	500	2000	3000	3000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1400				14650
CURRENT(A)	1.1	2.3	9.1	4.6	4.6	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	4.1				22.7
LOAD(VA)	R	500		1000	1000	500				500		500			900				4900
	S	250		1000	1000		500	500		500			500	500	500				4750
	T			2000	1000	1000			500	500									5000
LOAD NAME	L50Vax5	招牌燈 500VA	冷氣電源 2HP	電柵門 3HP	電柵門 3HP	景觀照明 500VA	景觀照明 500VA	景觀照明 500VA	景觀照明 500VA	景觀照明 500VA	景觀照明 500VA	景觀照明 500VA	景觀照明 500VA	景觀照明 500VA	TRA	SPARE	SPARE	SPARE	P: 8HP L: 6.65KVA



CKT. NO.	1	2	3	4	5	6	TOTAL
CAPACITY(VA)	900	500					1400
CURRENT(A)	7.5	4.2					7.5
LOAD(VA)	R	900					900
	S		500				500
	T						0
LOAD NAME	R180VAx5	號誌燈 500VA	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	L:1.4KVA



CKT. NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TOTAL
CAPACITY(CVA)	900	900	720	540	360	540	500	100	100	3460	3300	2040	640			14100
CURRENT(A)	7.5	7.5	6.0	4.5	3.0	4.5	4.2	0.8	0.8	10.5	10.2	7.2	4.5			39.2
LOAD(VA)	R	900				360				1260	1220	860	100			4700
	S															
	T	900		720			540	500	100	100	1100	1000	640			4700
LOAD NAME	R180VAX5	R180VAX5	R180VAX4	R180VAX3	R180VAX2	R180VAX3	號誌燈 500VA	消防迴路 100VA	消防迴路 100VA	B2R	B1R1	B1R2	R1R	SPARE	SPARE	L: 14. 1kVA



CKT. NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CAPACITY(VA)	360	540	360	1000	1000	100	100			3460
CURRENT(A)	3.0	4.5	3.0	8.3	8.3	0.8	0.8			10.5
LOAD(VA)	R	360	540	360						1260
	S				1000		100			1100
	T									1100
LOAD NAME	R180Vx2	R180Vx3	R180Vx2	弱電專插 1000VA	電信專插 1000VA	消防迴路 100VA	消防迴路 100VA	SPARE	SPARE	L:3.46kVA

工程名稱 PROJECT NAME

案件編號 111-067

原案件編號

樂迦再生科技股份有限公司
廠房新建工程

地 號

新竹縣竹北市
世興段1-29地號

華興工程顧問
有限公司

新竹市中央路198號8樓
電話:03-5346355
傳真:03-5346366
art23@ms16.hinet.net

設 計
DESIGNED BY
電機技師
ELECTRICIAN
電腦路徑 11105/067
電腦檔名 請照圖-電力
比 例 1/100

出圖/修正日期
日期 內容
111/07/22 第一次出圖


圖 名 INDEX
電力單線圖-5

簽 章 SIGNATURE


建築圖日期 111/07/18

圖 號 張 號
DRAWING NO. SHEET NO.


7
E24
總工XY




CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CAPACITY(VA)	360	900	540	540	360	500	100			3300
CURRENT(A)	3.0	7.5	4.5	4.5	3.0	4.2	0.8			10.2
LOAD(VA)	R	360			360	500				1220
	S		900				100			1000
	T			540	540					1080
LOAD NAME	R180Vax2	R180Vax5	R180Vax3	R180Vax3	R180Vax2	號站燈 500VA	消防迴路 100VA	SPARE	SPARE	L:3.3KVA



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
CAPACITY(VA)	360	540	540	500	100			2040
CURRENT(A)	3.0	4.5	4.5	4.2	0.8			7.2
LOAD(VA)	R	360		500				860
	S		540		100			640
	T				540			540
LOAD NAME	R180Vax2	R180Vax3	R180Vax3	號站燈 500VA	消防迴路 100VA	SPARE	SPARE	L:2.04KVA




CKT NO.	1	2	3	4	TOTAL
CAPACITY(VA)	540	100			640
CURRENT(A)	4.5	0.8			4.5
LOAD(VA)	R	100			100
	S				0
	T	540			540
LOAD NAME	R180Vax3	N03 電梯照明 100VA	SPARE	SPARE	L:0.64KVA




CKT NO.	1	2	TOTAL
CAPACITY(VA)	15000	15000	30000
CURRENT(A)	22.8	22.8	45.5
LOAD(VA)	R	5000	5000
	S	5000	5000
	T	5000	5000
LOAD NAME	N01 電梯 15HP	N02 電梯 15HP	P:30HP

4	5
100	100
0.8	0.8
100	100
N01 電梯照明 100VA	N02 電梯照明 100VA



CKT NO.	1
CAPACITY(VA)	40000
CURRENT(A)	60.8
LOAD(VA)	R 13334
	S 13333
	T 13333
LOAD NAME	N03 電梯 40HP

2
100
0.8
100
N03 電梯照明 100VA



CKT NO.	1	2	TOTAL
CAPACITY(VA)	15000	15000	30000
CURRENT(A)	22.8	22.8	45.5
LOAD(VA)	R	5000	5000
	S	5000	5000
	T	5000	5000
LOAD NAME	N04 電梯 15HP	N05 電梯 15HP	P:30HP

5	6
100	100
0.8	0.8
100	100
N04 電梯照明 100VA	N05 電梯照明 100VA

工程名稱 PROJECT NAME

案件編號 111-067

原案件編號

樂迦再生科技股份有限公司
廠房新建工程

地 號

新竹縣竹北市
世興段1-29地號

華興工程顧問
有限公司

新竹市中央路198號8樓
電話:03-5346355
傳真:03-5346366
art23@ms16.hinet.net

設 計 DESIGNED BY	
電機技師 ELECTRICIAN	
電腦路徑	11105/067
電腦檔名	請照圖-電力
比 例	1/100

出圖/修正日期	日期	內容
111/07/22	第一次出圖	


圖 名 INDEX

電力單線圖-6


簽 章 SIGNATURE

建築圖日期	111/07/18
圖 號 DRAWING NO.	張 號 SHEET NO.


8 E24	總 XY
----------	---------




CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
CAPACITY(VA)	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	56000
CURRENT(A)	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	95.5
LOAD(VA)	R								
	S	7000	7000						21000
	T								14000
LOAD NAME	汽車充電 7KW	汽車充電 7KW	汽車充電 7KW	汽車充電 7KW	汽車充電 7KW	汽車充電 7KW	汽車充電 7KW	汽車充電 7KW	H:56KW



CKT NO.	1	2	3	TOTAL
CAPACITY(VA)	10000	10000	500	20500
CURRENT(A)	15.2	15.2	2.3	32.6
LOAD(VA)	R	3334	3334	6668
	S	3333	3333	7166
	T	3333	3333	6666
LOAD NAME	風機設備 10HP	風機設備 10HP	噴流風機 500VA	P:20HP L:0.5KVA




CKT NO.	1	2	3	TOTAL
CAPACITY(VA)	10000	10000	500	20500
CURRENT(A)	15.2	15.2	2.3	32.6
LOAD(VA)	R	3334	3334	6668
	S	3333	3333	7166
	T	3333	3333	6666
LOAD NAME	風機設備 10HP	風機設備 10HP	噴流風機 500VA	P:20HP L:0.5KVA



CKT NO.		1
CAPACITY(VA)		20000
CURRENT(A)		31.8
LOAD(VA)	R	6500
	S	7000
	T	6500
LOAD NAME		TRE1

	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
	34350							54350
	52.4							83.6
	11432							17932
	11384							18384
	11534							18034
IL	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	P:5HP L:49.35KVA



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAPACITY(VA)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
CURRENT(A)	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	4.2
LOAD(VA)	R	250	250	250		250	250	250	250	250	250		250	250	250	250		250		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	S		250		250							250					250					250						250	250	250	250
	T	250			250							250					250					250					250				250
LOAD NAME	220V 專插	220V 專插	220V 專插	220V 專插	220V 專插	220V 專插	220V 專插	220V 專插	220V 專插	220V 專插	220V 專插	220V 專插	220V 專插	220V 專插	220V 專插	220V 專插	220V 專插	220V 專插	220V 專插	220V 專插	220V 專插	220V 專插	220V 專插	220V 專插	220V 專插	220V 專插	220V 專插	220V 專插	220V 專插	220V 專插	110V 專插

第32迴~第39迴
同第31迴

	40	TOTAL
	500	20000
	4.2	58.3
		6500
	500	7000
		6500
110V 專插	L:20KVA	

工程名稱 PROJECT NAME

案件編號 111-067

原案件編號

樂迦再生科技股份有限公司
廠房新建工程

地 號

新竹縣竹北市
世興段1-29地號

華興工程顧問
有限公司

新竹市中央路198號8樓
電話:03-5346355
傳真:03-5346366
art23@ms16.hinet.net

設 計 DESIGNED BY	
電機技師 ELECTRICIAN	
電腦路徑	11105/067
電腦檔名	請照圖-電力
比 例	1/100

出圖/修正日期	
日期	內容
111/07/22	第一次出圖

圖 名 INDEX


電力單線圖-7

簽 章 SIGNATURE


建策圖日期	111/07/18
圖 號 DRAWING NO.	張 號 SHEET NO.

9
E24


總
XY




CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CAPACITY(VA)	650	100	500	500	2000	2000	8300	5300	15000	34350
CURRENT(A)	3.0	0.5	2.3	2.3	3.0	3.0	14.3	8.9	22.7	52.4
LOAD(VA)	R				666	666	3150	1950	5000	11432
	S	650	100	500	667	667	2100	1700	5000	11384
	T				667	667	3050	1650	5000	11534
LOAD NAME	L50VAX13	L50VAX2	機揚門 0.5HP	機揚門 0.5HP	昇降平台 2HP	昇降平台 2HP	1L1	1L2	TR1	P:5HP L:29.35KVA




CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
CAPACITY(VA)	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1000	1000			8300
CURRENT(A)	4.8	4.8	4.8		4.8	4.8	4.5	4.5			14.3
LOAD(VA)	R				1050	1050					3150
	S		1050	1050			1000	1000			2100
	T	1050									3050
LOAD NAME	L50VAX21	L50VAX21	L50VAX21	L50VAX21	L50VAX21	L50VAX21	空調送風 1000VA	空調送風 1000VA	SPARE	SPARE	L:8.3KVA



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
CAPACITY(VA)	650	1400	700	550	1000	1000					5300
CURRENT(A)	3.0	6.4	3.2	2.5	4.5	4.5					8.9
LOAD(VA)	R	1400		550							1950
	S										1700
	T	650			1000	1000					1650
LOAD NAME	L50VAX13	L50VAX28	L50VAX14	L50VAX11	空調送風 1000VA	空調送風 1000VA	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	L:5.3KVA



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	TOTAL
CAPACITY(VA)	360	540	500	100	4960	8720	15180
CURRENT(A)	3.0	4.5	4.2	0.8	15.0	25.0	42.0
LOAD(VA)	R	540			1540	3000	5080
	S		500		1620	2940	5060
	T	360		100	1800	2780	5040
LOAD NAME	R180VAX2	R180VAX3	號誌燈 500VA	消防迴路 100VA	1R1	1R2	L:15.18KVA



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	TOTAL
CAPACITY(VA)	900	360	360	360	360	360	360	360	360	360	720	100			4960
CURRENT(A)	7.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	6.0	0.8			15.0
LOAD(VA)	R			360	360						720	100			1540
	S	900				360	360								1620
	T		360	360				360	360	360					1800
LOAD NAME	R180VAX5	R180VAX2	R180VAX2	R180VAX2	R180VAX2	R180VAX2	R180VAX2	R180VAX2	R180VAX2	R180VAX2	R180VAX4	消防迴路 100VA	SPARE	SPARE	L:4.96KVA

樂迦再生科技股份有限公司
廠房新建工程

地 號

新竹縣竹北市
世興段1-29地號

華興工程顧問
有限公司

新竹市中央路198號8樓
電話:03-5346355
傳真:03-5346366
art23@ms16.hinet.net

DESIGNED BY

電機技師
ELECTRICIAN

電腦路徑	11105/067
------	-----------

電腦檔名	請照圖-電力
------	--------

比 例	1/100
-----	-------

出圖/修正日期

日期	内容
2017年12月15日	1. 完成《2017年度工作总结》 2. 参加公司年终总结大会
2018年1月10日	1. 参加《2018年度工作计划》制定会议 2. 完成《2018年度工作计划》
2018年2月5日	1. 参加《2018年度工作计划》制定会议 2. 完成《2018年度工作计划》
2018年3月10日	1. 参加《2018年度工作计划》制定会议 2. 完成《2018年度工作计划》
2018年4月10日	1. 参加《2018年度工作计划》制定会议 2. 完成《2018年度工作计划》
2018年5月10日	1. 参加《2018年度工作计划》制定会议 2. 完成《2018年度工作计划》
2018年6月10日	1. 参加《2018年度工作计划》制定会议 2. 完成《2018年度工作计划》
2018年7月10日	1. 参加《2018年度工作计划》制定会议 2. 完成《2018年度工作计划》
2018年8月10日	1. 参加《2018年度工作计划》制定会议 2. 完成《2018年度工作计划》
2018年9月10日	1. 参加《2018年度工作计划》制定会议 2. 完成《2018年度工作计划》
2018年10月10日	1. 参加《2018年度工作计划》制定会议 2. 完成《2018年度工作计划》
2018年11月10日	1. 参加《2018年度工作计划》制定会议 2. 完成《2018年度工作计划》
2018年12月10日	1. 参加《2018年度工作计划》制定会议 2. 完成《2018年度工作计划》

111/07/22 | 第一次出圖

圖 名 INDEX

電力單線圖-9

簽章 SIGNATURE

建築圖日期	111/07/18
-------	-----------


圖 號
DRAWING NO.

張 號
SHEET NO.


11

E24


總XX



CLT. NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	TOTAL
CAPACITY(VA)	1200	1050	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1000	1000			3450	15000	29900
CURRENT(A)	5.5	4.8	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	4.5	4.5			6.1	22.7	47.3
LOAD(VA)	R	1050			1200	1200							1350	5000	9800
	S	1200		1200					1000	1000			1000	5000	10400
	T		1200				1200	1200					1100	5000	9700
LOAD NAME	L50VAX24	L50VAX21	L50VAX24	L50VAX24	L50VAX24	L50VAX24	L50VAX24	L50VAX24	空调送风 1000VA	空调送风 1000VA	SPARE	SPARE	2L1	TR2	P: 0.5HP L: 29.4KVA



CKT. NO.	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
CAPACITY(VA)	850	600	500	500	1000			3450
CURRENT(A)	3.9	2.7	2.3	2.3	4.5			6.1
R	850		500					1350
S					1000			1000
T								1100
LOAD NAME	L50VAX17	L50VAX12	L50VAX10	鐵捲門 0.5HP	空調送風 1000VA	SPARE	SPARE	P: 0.5HP L: 2.95KVA



CCT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	TOTAL
CAPACITY(VA)	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	540	360	360	360	360	360	360	360	100	4900	12380
CURRENT(A)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.8	15.0	42.0
LOAD(VA)	R			360						360	360					360	360						1800
	S																						3960
	T	360	360			360	360	360					540	360	360								1500
					360						360	360						360		360	100	1600	4220
LOAD NAME	R180VAX2	R180VAX2	R180VAX2	R180VAX2	R180VAX2	R180VAX2	R180VAX2	R180VAX2	R180VAX2	R180VAX2	R180VAX2	R180VAX3	R180VAX2	R180VAX2	R180VAX2	R180VAX2	R180VAX2	R180VAX2	R180VAX2	清芬迎路100VA	2R1		L:12.38KV

樂迦再生科技股份有限公司
廠房新建工程

地 號

新竹縣竹北市
世興段1-29地號

華興工程顧問
有限公司

新竹市中央路198號8樓

電話:03-5346355

傳真:03-5346366

art23@ms16.hinet.net

設計	
----	--

DESIGNED BY	
電機技師	

ELECTRICIAN

电脑陪练	
------	--

電腦檔名	請照圖-電
------	-------

比 例	1/100
-----	-------

出圖/修正日期

日期	内容
----	----

111/07/22	第一次出
-----------	------

圖 名 INDEX

電力單線圖-12

簽章 SIGNATURE


建築圖日期	111/07/18
-------	-----------

圖 號
DRAWING NO.


14
E24

圖 號 DRAWING NO.	張 號 SHEET NO.
--------------------	------------------


14
E24




CKT NO.	1	
CAPACITY(VA)	15000	
CURRENT(A)	23.9	
LOAD(VA)	R	5000
	S	5250
	T	4750
LOAD NAME	TRE4	

[illegible]

CKT. NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CAPACITY(VA)	850	600	500	500	1000			3750	15000	22200
CURRENT(A)	3.9	2.7	2.3	2.3	4.5			6.8	22.7	34.1
LOAD(VA)	R	850		500				1050	5000	7400
	S		600	500				1200	5000	7300
	T				1000			1500	5000	7500
LOAD NAME	L50VAX17	L50VAX12	L50VAX10	櫃插門 0.5HP	空調送風 1000VA	SPARE	SPARE	4L1	TR4	P:1HP L:21.2KVA



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	TOTAL
CAPACITY(VA)	1200	1050	1000	500			3750
CURRENT(A)	5.5	4.8	4.5	2.3			6.8
LOAD(VA)	R	1050					1050
	S						1200
	T		1000	500			1500
LOAD NAME	L50VAx24	L50VAx21	空调送风 1000VA	縦推門 0.5HP	SPARE	SPARE	P:0.5HP L:3.25kVA

[illegible]

樂迦再生科技股份有限公司
廠房新建工程

地 號

新竹縣竹北市
世興段1-29地號

華興工程顧問
有限公司

新竹市中央路198號8樓
電話:03-5346355
傳真:03-5346366
art23@ms16.hinet.net

設 計 DESIGNED BY	
電機技師 ELECTRICIAN	
電腦路徑	11105/067
電腦檔名	請照圖-電力
比 例	1/100

出圖/修正日期	
日期	內容
111/07/22	第一次出圖

圖 名 INDEX

電力單線圖-15


簽章 SIGNATURE

建築圖日期	111/07/18
-------	-----------


圖 號 DRAWING NO.	張 號 SHEET NO.
--------------------	------------------

17
E24


续图 XX




CKT NO.	1	
CAPACITY(VA)	15000	
CURRENT(A)	23.9	
LOAD(VA)	R	4750
	S	5250
	T	5000
LOAD NAME	TRE6	

[illegible]

CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CAPACITY(KVA)	850	600	500	500	1000			3750	15000	22200
CURRENT(A)	3.9	2.7	2.3	2.3	4.5			6.8	22.7	34.1
LOAD(VA)	R				1000			1500	5000	7500
	S		600	500				1200	5000	7300
	T	850			500			1050	5000	7400
LOAD NAME	L50VAX17	L50VAX12	L50VAX10	鐵捲門 0.5HP	空調送風 1000VA	SPARE	SPARE	6L1	TR6	P:1HP L:21.2KVA



CKT. NO.	1	2	3	4	5	6	TOTAL
CAPACITY(VA)	1200	1050	500	1000			3750
CURRENT(A)	5.5	4.8	2.3	4.5			6.8
LOAD(VA)	R		500	1000			1500
	S	1200					1200
	T		1050				1050
LOAD NAME	L50Vax24	L50Vax21	鐵捲門 0.5HP	空調送風 1000VA	SPARE	SPARE	P:0.5HP L:3.25KVA

[illegible]

工程名稱 PROJECT NAME

案件編號 111-067

原案件編號

樂迦再生科技股份有限公司
廠房新建工程

地 號

新竹縣竹北市
世興段1-29地號

華興工程顧問
有限公司

新竹市中央路198號8樓
電話:03-5346355
傳真:03-5346366
art23@ms16.hinet.net

設 計 DESIGNED BY	
電機技師 ELECTRICIAN	
電腦路徑	11105/067
電腦檔名	請照圖-電力
比 例	1/100

出圖/修正日期	
日期	內容
111/07/22	第一次出圖

圖 名 INDEX

電力單線圖-17


簽 章 SIGNATURE

建築圖日期	111/07/18
-------	-----------


圖 號 DRAWING NO.	張 號 SHEET NO.
--------------------	------------------

19
E24


總XX




CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	TOTAL
CAPACITY(VA)	1200	1050	1200	1200	1200	1200	1200	1050	1000	1000			3450	15000	29750
CURRENT(A)	5.5	4.8	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	4.8	4.5	4.5			6.1	22.7	46.6
LOAD(VA)	R	1050		1200	1200			1050	1000	1000			1350	5000	9800
	S	1200											1000	5000	10250
	T			1200		1200	1200						1100	5000	9700
LOAD NAME	L50VAX24	L50VAX21	L50VAX24	L50VAX24	L50VAX24	L50VAX24	L50VAX24	L50VAX21	空調送風 1000VA	空調送風 1000VA	SPARE	SPARE	7L1	TR7	P:0.5HP L:29.25KVA



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
CAPACITY(VA)	850	600	500	500	1000			3450
CURRENT(A)	3.9	2.7	2.3	2.3	4.5			6.1
LOAD(VA)	R	850	500					1350
	S				1000			1000
	T		600	500				1100
LOAD NAME	L50VAX17	L50VAX12	L50VAX10	振推門 0.5HP	空調送風 1000VA	SPARE	SPARE	P:0.5HP L:2.95KVA



CKT. NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	TOTAL
CAPACITY(VA)	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	540	360	360	360	360	360	360	360	100	4900	12380
CURRENT(A)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.8	15.0	42.0
LOAD(VA)	R			360													360						1800
	S		360			360	360	360					360	360		360							3960
	T	360			360				360			360				360			360	360	100	1600	4220
LOAD NAME	R180VAx2	R180VAx2	R180VAx2	R180VAx2	R180VAx2	R180VAx2	R180VAx2	R180VAx2	R180VAx2	R180VAx2	R180VAx2	R180VAx2	R180VAx3	R180VAx2	R180VAx2	R180VAx2	R180VAx2	R180VAx2	R180VAx2	R180VAx2	消防迴路 100VA	7R1	L:12.38KV



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CAPACITY(VA)	360	540	360	540	1500	1500	100			4900
CURRENT(A)	3.0	4.5	3.0	4.5	12.5	12.5	0.8			15.0
LOAD(VA)	R	360	540	540						1800
	S				1500					1500
	T					1500	100			1600
LOAD NAME	R180VAX2	R180VAX3	R180VAX2	R180VAX3	茶水間 1500VA	廁所專迴 1500VA	消防迴路 100VA	SPARE	SPARE	L:4.9KVA

